



GENERADOR A GASOLINA INVERTER BND-3000IS

MONOFÁSICO 220V
LINEA PREMIUM

POTENCIA: 2.5KW - 2.8KW



2 AÑOS DE
GARANTÍA

CERTIFICADOS INTERNACIONALES



TECNOLOGÍA
ITALIANA



AMPLIO
STOCK DE
REPUESTOS



SERVICIO
POST VENTA
CONSTANTE



AMPLIO
STOCK DE
PRODUCTOS



BND-3000IS

DESCRIPCIÓN

Generador monofásico de 2.8 KW de potencia y salida de alimentación de 220V. Incluye 1 toma de corriente AC y dos bornes DC para carga de batería, además cuenta con cargador tipo USB. Con regulación de voltaje realizada a través de un sistema digital Inverter. Además, cuenta con tecnología italiana de motores de 4 tiempos que permite aumentar la eficiencia en el consumo de gasolina y reducir la emisión de ruido.

DATOS TÉCNICOS

Frecuencia	60 Hz
Voltaje	220 V
Corriente nominal	11.4 A
Salida nominal	2.5 KW
Salida máxima	2.8 KW
Método de arranque	Retráctil
Ruido dB (a 7 m) (carga del 25 %)	62 dB
Motor	DK164F/P
Cilindrada	145 CC
Trabajo continuo (carga del 50 %)	6.3 h
Capacidad de Tanque L	5.8 L
Consumo de combustible (carga del 25 %) L/H	0.66 L/H

DIMENSIONES

Alto	47.5 cm
Ancho	51 cm
Fondo	32 cm
Peso	21 kg

Aplicaciones

Aplicaciones y uso de la BND-3000IS	-Uso para construcción -Metalmecánica / soldadura -Equipos de precisión
-------------------------------------	---

Accesorios

Caja x unid. de la BND-3000IS	Incluye dentro de la caja del BND-3000IS - 1 sacabujías. - 2 enchufes.
-------------------------------	---