



GENERADOR INVERTER SILENCIOSO

11.5 KW

MONOFÁSICO 220V/60Hz

LINEA PREMIUM

BND-13000IS



2 AÑOS DE
GARANTÍA

CERTIFICADOS INTERNACIONALES



TECNOLOGÍA
ITALIANA



AMPLIO
STOCK DE
REPUESTOS



SERVICIO
POST VENTA
CONSTANTE



AMPLIO
STOCK DE
PRODUCTOS



BND-13000IS

DESCRIPCIÓN

Generador monofásico de 11.5KW de potencia y salida de alimentación de 220V. Incluye 1 toma de corriente AC y dos bornes DC para carga de batería, además cuenta con cargador tipo USB. Con regulación de voltaje realizada a través de un sistema digital Inverter. Además, cuenta con tecnología italiana de motores de 4 tiempos que permite aumentar la eficiencia en el consumo de gasolina y reducir la emisión de ruido.

DATOS TÉCNICOS

Tipo de motor		Monocilíndrico / 4 Tiempos / OHV
Frecuencia		60 Hz
Voltaje		220V
Corriente nominal		45.5 A
Salida nominal		10 KW
Salida máxima		11.5 KW
Método de arranque		Retractivo / Eléctrico / Control Remoto
Ruido dB (a 7 m) (carga del 25 %)		64 dB
Cilindrada		458 cc
Trabajo continuo (carga del 50 %)		8.5 h
Capacidad de Tanque		26 L
Consumo de combustible (carga del 25 %) L/H		1.9 L/H
Dimensiones	Alto	81 cm
	Largo	83.5 cm
	Ancho	62.5 cm
	Peso	107 kg
Aplicaciones	Aplicaciones y uso de la BND-13000IS	- Uso doméstico. - Unidades portátiles. - Recreación - Equipos de precisión
Accesorios	Caja x unid. de la BND-13000IS	Incluye dentro de la caja del BND-13000IS - 1 sacabujías. - 1 enchufe.