BONELLY INDUSTRIAL

MÁS RESISTENCIA, MÁS DURACIÓN
MÁS INDUSTRIALES



GENERADOR INVERTER ABIERTO

5.5 KW

MONOFÁSICO 220V/60Hz

LINEA PREMIUM

BND-6000IA



2 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICADOS INTERNACIONALES

TECNOLOGÍA ITALIANA

AMPLIO STOCK DE REPUESTOS

SERVICIO POST VENTA CONSTANTE

AMPLIO STOCK DE PRODUCTOS

ISO CE UKAS SGS

BONELLY INDUSTRIAL

MÁS RESISTENCIA, MÁS DURACIÓN
MÁS INDUSTRIALES

BND-6000IA

DESCRIPCIÓN

Generador monofásico de 5.5 KW de potencia y salida de alimentación de 220V. Incluye 1 toma de corriente AC y dos bornes DC para carga de batería, además cuenta con cargador tipo USB. Con regulación de voltaje realizada a través de un sistema digital Inverter. Además, cuenta con tecnología italiana de motores de 4 tiempos que permite aumentar la eficiencia en el consumo de gasolina y reducir la emisión de ruido.

DATOS TÉCNICOS

	Frecuencia	**60 Hz**
	Voltaje	**220 V**
	Corriente nominal	**22.7 A**
	Salida nominal	**5 KW**
	Salida máxima	**5.5 KW**
	Método de arranque	**Manual / Eléctrico**
	Ruido dB (a 7 m) (carga del 25 %)	**73 dB**
	Motor	**DK180F/P**
	Cilindrada	**312 CC**
	Trabajo continuo (carga del 50 %)	**7.3 h**
	Capacidad de Tanque L	**14.5 L**
	Consumo de combustible (carga del 25 %) L/H	**1.49 L/H**
Dimensiones	Alto	**48 cm**
	Largo	**68.5 cm**
	Ancho	**51.5 cm**
	Peso	**47 kg**
Aplicaciones	Aplicacions y uso de la BND-6000IA	**-Uso doméstico.** **-Unidades portátiles.** **-Recreación** **-Equipos de precisión**
Accesorios	Caja x unid. de la BND-6000IA	**Incluye dentro de la caja del BND-6000IA** **- 1 sacabujías.** **- 1 enchufe**